

Tuotetiedot

Charger Plus MNR T R

Alpha miniRITE T R -kuulokojeiden Charger Plus -laturi on suunniteltu helppokäyttöiseksi niin kotona kuin matkoilla. Laturin kansi sekä suojaa, että auttaa säilyttämään kuulokojeita. Ladattavan, sisäänrakennetun litiumioniakun ansiosta laturia on mahdollista käyttää myös varavirtalähteenä tilanteissa, joissa virtaa ei ole saatavilla.

Laturi hyödyntää induktioteknologiaa, joka mahdollistaa kahden kuulokojeen langattoman lataamisen induktiokäämien avulla. Lisäksi laturissa olevat magneetit estävät kuulokojeita putoamasta vahingossa laturista. Kun kuulokojeet asetetaan laturiin, ne alkavat latautua automaattisesti. Kun kuulokojeet poistetaan laturista, ne käynnistyvät.

Latausportit
Kuulokojeiden paikat lataamisen aikana

**Kuulokojeen
LED-valo**



LED-valo

Latauksen ja akun tilan merkkivalo osoittaa varavirtalähteen tilan ja akun varauksen.



USB-kaapeli

Liitetään virtapistokkeeseen tai muuhun virtalähteeseen



Virtapistoke¹

Pakkauksen sisältö

- Käyttöohjeet
- Virtapistoke
- USB-kaapeli

Kuulokojeiden latausajat (kun akku on täysin tyhjä)

- 3 h = Ladattu täyteen
- 1 h = Ladattu 50 %
- 30 min = Ladattu 25 %

¹ Virtapistoke vaihtelee maittain

Charger Plus MNR T R – Tekniset tiedot

Charger Plus MNR T R

Suunniteltu/yhteensopiva	Alpha miniRITE T R
Mitat	korkeus 76,4 mm / syvyys 47,2 mm / leveys 95 mm
Paino	180 g
Väri	musta
Virtapistoke	USB A
Tilan ilmaisu	Laturin LED-valo, kun se on kytketty virtalähteeseen: osoittaa varavirtalähteen lataustilan. Laturin LED-valo, kun se ei ole kiinni virtalähteessä: osoittaa varavirtalähteen akun varauksen. Kuulokojeen LED-valo, kun se latautuu: osoittaa latauksen tilan.
Kuulokojeiden latausaika	Maks. 3 tuntia riippuen akun aloitustilasta (lämpötila: +10 °C – +35 °C) Maks. 4 tuntia riippuen akun aloitustilasta (lämpötila: +5 °C – +10 °C / +35 °C – +38 °C)
Varavirtalähteen akun latausaika	Maks. 4 tuntia riippuen akun aloitustilasta Lämpötila: +10 °C – +35 °C
Virtalähde	Mukana tuleva virtapistoke
Tulojännite	5 V DC
Ottovirta	Maks. 1 A (sisäisen akun ja kahden kuulokojeen lataus)
Kaapeli	Irrotettava kaapeli / 150 cm
Liittäminen ulkoiseen laitteeseen	Kun laturi on yhdistetty ulkoiseen laitteeseen, joka on kytketty verkkovirtaan, tämän laitteen tulee noudattaa IEC-62368 tai vastaavia turvallisuusstandardeja.

Käyttöolosuhteet

Toimintaolosuhteet	Lämpötila: +5 °C – +38 °C Suhteellinen kosteus: 5–93 %, tiivistymätön
Varastointi- ja kuljetusolosuhteet	Lämpötila: –25 °C – +60 °C Suhteellinen kosteus: 5–93 %, tiivistymätön
Ilmakehän paine	700–1060 hPa

Tekniset tiedot: Virtalähde

Tulojännite	100–240 V AC
Tulotaajuus	50–60 Hz
Antojännite	5 V DC
Antovirta	1 A



Valmistaja

SBO Hearing A/S

Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska

Globaali pääkonttori

Bernafon AG

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Sveitsi
Puhelin +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com